

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

ret depot

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W/ 210

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>10 JUIL 2003</b> LIEU <b>38 INPI GRENOBLE</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0308463</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>10 JUIL. 2003</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> <b>Cabinet Hecké</b> <b>World Trade Center - Europole</b> <b>5, place Robert Schuman</b> <b>BP 1537</b> <b>38025 Grenoble Cedex 1</b>	
<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b> <b>PA1774FR</b>			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> <b>Dispositif comportant une matrice de microsystèmes adressables individuellement par transmission électromagnétique et procédé d'adressage d'un tel dispositif</b>			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Personne morale</b> <input type="checkbox"/> <b>Personne physique</b>	
Nom ou dénomination sociale		<b>Commissariat à l'Energie Atomique</b>	
Prénoms			
Forme juridique		<b>Etablissement Public de Caractère scientifique, technique et industriel</b>	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	<b>31- 33 rue de la Fédération</b>	
	Code postal et ville	<b>75752 Paris</b>	
	Pays		
Nationalité		<b>française</b>	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

REMISE DES PIÈCES DATE <b>10 JUIL 2003</b> LIEU <b>38 INPI GRENOBLE</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0308463</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI <b>PA1774FR</b> DB 540 W / 210502
<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b>		
Nom		<b>Hecké</b>
Prénom		<b>Gérard</b>
Cabinet ou Société		<b>Jouvray Marie-Andrée</b>
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		<b>Cabinet Hecké (S.A.)</b>
Adresse	Rue	<b>World Trade Center - Europole</b>
	Code postal et ville	<b>5, place Robert Schuman - BP 1537</b>
	Pays	<b>38025 Grenoble Cedex</b>
N° de téléphone (facultatif)		<b>France</b>
N° de télécopie (facultatif)		<b>04 76 84 95 45</b>
Adresse électronique (facultatif)		<b>04 76 84 95 48</b>
		<b>hecke@dial.oleane.com</b>
<b>7 INVENTEUR (S)</b> Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b> Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (ou deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b> Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG		
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b> <input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) <b>Gérard Hecké</b> CPI 95-1201 <b>Marie-Andrée Jouvray</b> CPI 01-0410		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b> 

**Dispositif comportant une matrice de microsystemes adressables individuellement par transmission électromagnétique et procédé d'adressage d'un tel dispositif**

5

## **Domaine technique de l'invention**

L'invention concerne un dispositif comportant une matrice de microsystemes adressables individuellement par un circuit de contrôle.

10

## **État de la technique**

15

Une matrice de microsystemes est généralement connectée par câblage à un circuit de contrôle comportant typiquement un multiplexeur qui permet l'adressage individuel de chaque microsysteme. L'adressage d'un microsysteme est suivi par le transfert de signaux entre le microsysteme et le circuit et, dans certains cas, également le transfert de puissance électromagnétique pour l'alimentation du microsysteme. A titre d'exemple, on peut citer les réseaux de capteurs, les réseaux d'actionneurs, les mémoires, les claviers, les afficheurs, les écrans plats, etc...

20

25

Or, le nombre de microsystemes par matrice peut être élevé et le câblage est, ainsi, encombrant et difficile à mettre en œuvre. Les fils de câblage constituent des faisceaux très importants, ce qui restreint les possibilités de mouvement de la matrice par rapport au circuit de contrôle.

## Objet de l'invention

L'invention a pour but de remédier à ces inconvénients et, en particulier, de simplifier ces dispositifs, tout en en réduisant le coût et la taille.

5

Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le circuit de contrôle et chaque microsystème comportent des moyens de transmission électromagnétique.

10

Les microsystèmes peuvent comporter des éléments choisis dans le groupe des actionneurs, des capteurs et des moyens d'affichage et les moyens de transmission électromagnétique peuvent comporter des moyens d'émission et/ou de réception radiofréquence, comportant avantageusement des antennes.

15

Selon un développement de l'invention, le circuit de contrôle comportant des moyens d'alimentation connectés aux moyens de transmission du circuit de contrôle pour permettre l'alimentation des microsystèmes par l'intermédiaire de leurs moyens de transmission respectifs, chaque microsystème comporte des moyens de récupération d'énergie connectés aux moyens de transmission correspondants, et, avantageusement, complétés par des moyens de stockage d'énergie.

20

Selon une autre caractéristique de l'invention, chaque microsystème comporte au moins un registre, un compteur et une mémoire non volatile contenant un code d'identification du microsystème associé.

25

L'invention a également pour but un procédé d'adressage des microsystèmes du dispositif selon l'invention, ayant une phase d'initialisation comportant successivement, pour chaque microsystème, l'adressage, par le circuit de contrôle, du microsystème par son code d'identification et la mise en mémoire

dans le registre du microsysteme d'un code d'adressage réduit fourni par le circuit de contrôle, chaque phase ultérieure d'adressage des microsystemes comportant :

- l'émission, par le circuit de contrôle, d'un signal de remise à zéro,
- 5 - l'émission, par le circuit de contrôle, de signaux successifs d'incrémentation, chaque microsysteme, contrôlant la remise à zéro de son compteur lors de la réception d'un signal de remise à zéro et l'incrémentation du contenu de son compteur lors de la réception d'un signal d'incrémentation, comparant les contenus de son compteur et de son registre, de manière à déclencher
- 10 l'exécution d'une commande prédéterminée lorsque ces contenus sont identiques.

Le code d'adressage réduit d'un microsysteme peut être fonction de sa position dans la matrice et les codes d'adressage réduits des microsystemes peuvent

15 correspondre à des nombres croissants à partir d'un premier microsysteme.

Selon un mode de réalisation particulier, les microsystemes sont agencés en lignes et en colonnes, le code d'adressage réduit de chaque microsysteme comportant un numéro de ligne et un numéro de colonne mis en mémoire

20 respectivement dans des registres de ligne et de colonne du microsysteme, les contenus des registres de ligne et de colonne étant comparés respectivement aux contenus des compteurs de ligne et de colonne du microsysteme.

Selon un développement de l'invention, le circuit de contrôle émet

25 successivement des signaux d'incrémentation de ligne et des signaux d'incrémentation de colonne, les signaux d'incrémentation de ligne provoquant l'incrémentation du contenu des compteurs de ligne et les signaux d'incrémentation de colonne provoquant l'incrémentation du contenu des

compteurs de colonne et la remise à zéro des compteurs de ligne de tous les microsystemes.

5 Selon un développement de l'invention, les microsystemes sont agencés en lignes, en colonnes et selon la hauteur, le code d'adressage réduit comportant un numéro additionnel associé à la hauteur, mis en mémoire dans un registre additionnel associé à la hauteur, chaque microsysteme comportant un compteur additionnel associé à la hauteur, le contenu du registre associé à la hauteur étant comparé au contenu du compteur associé à la hauteur.

10

Le circuit de contrôle peut émettre des signaux d'incrémentation de hauteur provoquant l'incrémentation des compteurs additionnels associés à la hauteur et la remise à zéro des compteurs de ligne et de colonne de tous les microsystemes.

15

Un microsysteme peut émettre un signal d'acquiescement après exécution de sa commande.

20

Le circuit de contrôle peut émettre des données représentatives du type de commande à exécuter par les microsystemes en association avec l'émission d'un signal de remise à zéro ou en association avec l'émission d'un signal d'incrément.

25

## **Description sommaire des dessins**

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention

donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

5 La figure 1 illustre schématiquement un mode de réalisation particulier d'un dispositif selon l'invention.

La figure 2 montre schématiquement un microsystème du dispositif selon la figure 1.

La figure 3 illustre un mode de réalisation particulier d'une phase d'initialisation d'un procédé selon l'invention.

10 La figure 4 est un tableau représentant un mode de réalisation particulier de la correspondance entre des signaux de remise à zéro et d'incrémentatation et les modifications correspondantes du contenu des compteurs des microsystèmes agencés selon une matrice tridimensionnelle.

15 La figure 5 montre un organigramme d'un mode de réalisation particulier d'une phase d'adressage du procédé selon l'invention.

### **Description de modes particuliers de réalisation**

20 Sur la figure 1, un dispositif comporte une matrice 1 de microsystèmes 2, agencés en trois lignes et trois colonnes, adressables individuellement, sans contact, par un circuit de contrôle 3. Les microsystèmes 2 comportent, par exemple, des actionneurs, des capteurs et/ou des éléments d'affichage. Le circuit de contrôle 3 comporte une antenne 4, connectée à un

25 émetteur/récepteur 5 radiofréquence piloté par un circuit de traitement 6, par exemple à microprocesseur. L'émetteur/récepteur 5 et le circuit de traitement 6 sont connectés à une source d'alimentation électrique 7. Chaque microsystème 2 comporte une antenne 8 permettant de transmettre des signaux au circuit de contrôle, par exemple des signaux  $S_m$  représentatifs de mesures effectuées par



un microsysteme 2, identifié, par exemple, par un code d'adressage réduit C (C=0 à C=8 sur la figure 1).

5 Sur la figure 2, le microsysteme 2 comporte un capteur 9 transmettant des signaux de mesure  $S_m$  à un circuit de traitement 10 du microsysteme 2, par exemple à microprocesseur. Les signaux de mesure  $S_m$  peuvent être transmis au circuit de contrôle 3 par l'intermédiaire d'un émetteur/récepteur 11, connecté au circuit de traitement 10 et à l'antenne 8 du microsysteme 2. Le microsysteme  
10 comporte également un circuit d'alimentation 12 connecté à l'émetteur/récepteur 11 et comportant un circuit de récupération d'énergie, par exemple un redresseur suivi d'un condensateur. Ainsi, l'alimentation du microsysteme 2 peut être effectuée par transmission de puissance électromagnétique à partir de la source d'alimentation 7, par l'intermédiaire des émetteurs/récepteurs 5 et 11 et des antennes 4 et 8 respectifs du circuit de contrôle 3 et du microsysteme 2. Le  
15 circuit d'alimentation 12 peut, en outre, comporter des moyens de stockage d'énergie.

Le circuit de traitement 10 du microsysteme 2 représenté sur la figure 2 est également connecté à un registre 13 destiné à contenir le code d'adressage  
20 réduit C du microsysteme, à un compteur 14 et à une mémoire non volatile 15 (par exemple de type ROM, EEPROM...) contenant un code d'identification ID unique pour chaque microsysteme 2 et permettant, ainsi, l'adressage individuel du microsysteme 2 associé. Le compteur 14 comporte une entrée d'incrémentatation destinée à recevoir des signaux d'incrémentatation S1, une  
25 entrée de remise à zéro destinée à recevoir un signal de remise à zéro RAZ et une sortie permettant de transmettre au circuit de traitement 10 un signal  $S_c$  représentatif du contenu du compteur 14.

Un procédé d'adressage des microsystèmes 2 d'un dispositif selon l'invention comporte une phase d'initialisation (figure 3) et des phases ultérieures d'adressage (figure 5) des microsystèmes 2. La phase d'initialisation comporte successivement, pour chaque microsystème 2, l'adressage, par le circuit de contrôle 3, du microsystème 2 par son code d'identification ID et la mise en mémoire dans le registre 13 du microsystème 2 d'un code d'adressage réduit C fourni par le circuit de contrôle 3. La transcription des codes d'identification ID vers les codes d'adressage réduits C est bijective. Ainsi, à chaque microsystème 2 est associé un code d'adressage réduit C unique, qui permet ensuite d'identifier le microsystème 2. La phase d'initialisation peut également permettre de reconfigurer les codes d'adressage réduits C selon une table de transcription différente ou dans le cas d'un remplacement d'un microsystème 2 défectueux.

Sur la figure 3, deux signaux radiofréquence, représentatifs respectivement d'un code d'identification  $ID_{ij}$  et d'un code d'adressage réduit  $C_{ij}$ , sont émis par le circuit de contrôle 3, les indices  $i$  et  $j$  étant compris entre 0 et 2 et correspondant respectivement à la ligne  $i$  et la colonne  $j$  de la matrice 1 de microsystèmes 2 représentée à la figure 3. Seul le microsystème 2 situé à la ligne  $i$  et la colonne  $j$ , c'est-à-dire identifié par le code d'identification  $ID_{ij}$ , met en mémoire le code d'adressage réduit  $C_{ij}$  dans son registre 13. Ensuite, le circuit de contrôle 3 émet deux autres signaux, par exemple  $ID_{ij+1}$  et  $C_{ij+1}$ , permettant la mise en mémoire du code d'adressage réduit  $C_{ij+1}$  dans le registre du microsystème 2 situé dans la ligne  $i$  et la colonne  $j+1$  suivante. Ainsi, chaque microsystème reçoit son code d'adressage réduit C correspondant.

Les codes d'adressage réduits C sont choisis, de préférence, les plus simples et courts possible, par exemple en fonction de la position du microsystème 2 associé dans la matrice 1. Par exemple, comme représenté à la figure 1, le

nombre total des microsystemes 2 étant neuf, les codes d'adressage réduits C peuvent correspondre à des nombres croissants, de 0 à 8, à partir d'un premier microsysteme 2 associé au code d'adressage réduit C=0 jusqu'à un dernier microsysteme 2 associé au code d'adressage réduit C=8, de manière à effectuer un adressage linéaire, séquentiel et incrémentiel, des microsystemes 2.

Dans un mode d'adressage aléatoire, des codes d'adressage réduits C peuvent être associés à des microsystemes 2 situés dans une position aléatoire dans la matrice.

Dans le cas où les codes réduits correspondent à des nombres croissants, chaque phase ultérieure d'adressage des microsystemes 2 comporte l'émission, par le circuit de contrôle 3, d'un signal de remise à zéro RAZ, et l'émission, par le circuit de contrôle 3, de signaux successifs d'incrémentation S1. Ces signaux sont reçus par l'ensemble des microsystemes 2. Comme illustré à la figure 5, chaque microsysteme 2 contrôle, dans une étape F2, la remise à zéro de son compteur 14 lors de la réception d'un signal de remise à zéro RAZ (sortie OUI de F1) et compare ensuite, dans une étape F3, le contenu Sc de son compteur 14 au contenu C de son registre 13, de manière à déclencher, dans une étape F4, l'exécution d'une commande prédéterminée lorsque ces contenus Sc et C sont identiques (sortie OUI de F3). Après l'étape F4 ou lorsque le contenu Sc du compteur 14 est différent du contenu C du registre 13 (sortie NON de F3), chaque microsysteme 2 contrôle, dans une étape F6, l'incrémentation du contenu de son compteur 14 lors de la réception d'un signal d'incrémentation S1 (sortie OUI de F5). L'intervalle entre deux signaux d'incrémentation S1 est suffisamment long pour permettre l'exécution de la commande correspondante. Après incrémentation du compteur, le microsysteme vérifie, dans l'étape F7, s'il a reçu un signal de remise à zéro RAZ avant de se reboucler à l'entrée de

l'étape F3 si ce n'est pas le cas (sortie NON de F7) ou à l'entrée de l'étape F2 si c'est le cas (sortie OUI de F7).

En référence à la figure 1, le microsystème 2 correspondant au code d'adressage réduit  $C=0$  exécute ainsi sa commande dès la réception d'un signal de remise à zéro RAZ, le contenu ( $Sc=0$ ) de son compteur 14 étant alors identique au contenu ( $C=0$ ) de son registre 13. Ensuite, après un premier signal d'incréméntation  $S1$ , le contenu ( $Sc=1$ ) du compteur du microsystème 2 correspondant au code d'adressage réduit  $C=1$  est identique au contenu de son registre 13 et seul ce microsystème exécute sa commande. Ainsi, les microsystèmes 2 exécutent successivement leurs commandes après réception du nombre de signaux d'incréméntation  $S1$  correspondant à leur code d'adressage réduit. L'adressage sélectif successif de l'ensemble des microsystèmes est ainsi contrôlé par le circuit de commande 3 par l'intermédiaire des signaux d'incréméntation  $S1$ . L'avantage de ce procédé d'adressage consiste dans la simplicité des signaux d'incréméntation par rapport à la complexité des codes d'identification ID initiaux, dont la longueur est classiquement comprise entre 32 et 128 bits, ce qui nécessite une durée de transmission importante et limite le nombre d'adressages individuels par unité de temps.

Dans le mode de réalisation particulier représenté à la figure 3, les microsystèmes 2 sont agencés en lignes et en colonnes et le code d'adressage réduit  $C$  comporte un numéro de ligne  $i$  et un numéro de colonne  $j$ , respectivement de 0 à 2 sur la figure 3, mis en mémoire respectivement dans un registre 13 de ligne et dans un registre 13 de colonne pendant la phase d'initialisation. Pendant la phase d'adressage, les contenus des registres 13 de ligne et de colonne sont comparés respectivement aux contenus d'un compteur 14 de ligne et d'un compteur 14 de colonne. Le circuit de contrôle 3 émet alors

successivement des signaux d'incrémentation de ligne S1 et des signaux d'incrémentation de colonne S2 en direction de tous les microsystemes 2. Tandis que les signaux d'incrémentation de ligne S1 provoquent uniquement l'incrémentation des compteurs de ligne de tous les microsystemes 2, les  
 5 signaux d'incrémentation de colonne S2 provoquent non seulement l'incrémentation des compteurs de colonne mais également la remise à zéro des compteurs de ligne, comme représenté à la figure 4. Ainsi, l'adressage des microsystemes 2 agencés dans une première colonne peut être effectué par une suite de signaux d'incrémentation de ligne S1. Ensuite, un signal  
 10 d'incrémentation de colonne S2 provoquant la remise à zéro des compteurs de ligne et l'incrémentation des compteurs de colonne permet l'adressage d'une deuxième colonne de microsystemes 2, par une nouvelle suite de signaux d'incrémentation de ligne S1. Il est évident que le rôle des lignes et des colonnes peut être interverti.

Les microsystemes 2 peuvent également être agencés selon une matrice tridimensionnelle, c'est-à-dire en lignes, en colonnes et selon la hauteur. Dans un mode de réalisation particulier, le code d'adressage réduit C comporte alors un numéro additionnel, associé à la hauteur et mis en mémoire dans un registre  
 15 13 additionnel associé à la hauteur. Chaque microsysteme comporte un compteur 14 additionnel associé à la hauteur, le contenu du registre 13 associé à la hauteur étant alors comparé au contenu du compteur 14 additionnel associé à la hauteur. Comme représenté à la figure 4, le circuit de contrôle 3 émet alors, de préférence, des signaux d'incrémentation de hauteur S3 provoquant la  
 20 remise à zéro des compteurs 14 de ligne et de colonne et l'incrémentation des compteurs additionnels de hauteur. Ainsi, en utilisant le jeu d'instructions représenté à la figure 4, l'adressage des microsystemes 2 peut être effectué colonne par colonne, comme décrit précédemment, et, de plus, après adressage de tous les microsystemes 2 d'une hauteur donnée, pour différentes  
 25

hauteurs en incrémentant la hauteur par l'intermédiaire d'un signal S3. Dans ce cas aussi, le rôle des lignes, colonnes et hauteurs peut être interverti.

5 Dans un mode de réalisation particulier, le microsystème 2 émet un signal d'acquiescement après exécution (étape F4) de sa commande, provoquant l'émission, par le circuit de contrôle 3, du signal d'incrémentatation S1, S2, ou S3 suivant. Ceci est en particulier souhaitable dans le cas où les exécutions des commandes des microsystèmes 2 ont des durées variables.

10 Les microsystèmes sont aptes à exécuter un ensemble de commandes comme la lecture, l'écriture, le mouvement ou la configuration du système. Cette dernière peut comprendre la description de l'action que le microsystème aura à exécuter. Par là, une autre commande de déclenchement de l'exécution devra être transmise en temps voulu.

15 Dans le cas où les microsystèmes 2 sont conçus pour effectuer chacun un même type de commande, l'émission, par le circuit de contrôle 3, de données représentatives du type de commande à exécuter par les microsystèmes 2 peut être associée à l'émission d'un signal de remise à zéro RAZ. Dans le cas où la

20 commande de chaque microsystème 2 est individuellement contrôlée par le circuit de contrôle, l'émission des données représentatives du type de commande à exécuter par les microsystèmes peut être associée à l'émission d'un signal d'incrémentatation S1, S2 ou S3. Les différentes commandes à exécuter par un microsystème peuvent être l'émission d'un signal Sm

25 représentatif d'une mesure effectuée par un capteur du microsystème, l'actionnement d'un actionneur intégré dans le microsystème 2, l'activation d'un élément d'affichage, etc. Il est aussi possible que l'émission de données représentatives du type de commande à exécuter par chaque microsystème 2 soit effectuée dans une phase supplémentaire de configuration, avant la phase

d'adressage, ce qui permet de diminuer la durée d'émissions des signaux pendant la phase d'adressage et, ainsi, d'augmenter la vitesse d'adressage.

5 L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisations représentés. En particulier, les antennes 8 peuvent avoir une géométrie quelconque, par exemple circulaire, linéaire ou carrée, dépendant, entre autres, des fréquences utilisées.

10 Par ailleurs, on peut envisager des commandes effectuées par tous les microsystèmes 2 simultanément.

## Revendications

1. Dispositif comportant une matrice (1) de microsystemes (2) adressables individuellement par un circuit de contrôle (2), caractérisé en ce que le circuit de  
5 contrôle (3) et chaque microsysteme (2) comportent des moyens de transmission électromagnétique (4, 5, 8, 11).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les microsystemes  
10 (2) comportent des éléments choisis dans le groupe des actionneurs, des capteurs (9) et des moyens d'affichage.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les  
15 moyens de transmission électromagnétique comportent des moyens d'émission et/ou de réception radiofréquence (5, 11).
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de  
transmission électromagnétique comportent des antennes (4, 8).
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce  
20 que, le circuit de contrôle (3) comportant des moyens d'alimentation (7) connectés aux moyens de transmission (4, 5) du circuit de contrôle (3) pour permettre l'alimentation des microsystemes (2) par l'intermédiaire de leurs  
moyens de transmission respectifs (4, 5, 8, 11), chaque microsysteme (2)  
25 comporte des moyens de récupération d'énergie (12) connectés aux moyens de transmission correspondants (11).
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que chaque  
microsysteme (2) comporte des moyens de stockage d'énergie (12).



7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que chaque microsystème (2) comporte au moins un registre (13), un compteur (14) et une mémoire non volatile (15) contenant un code d'identification (ID) du microsystème (2) associé.

5

8. Procédé d'adressage des microsystèmes (2) d'un dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comporte une phase d'initialisation comportant successivement, pour chaque microsystème (2), l'adressage, par le circuit de contrôle (3), du microsystème (2) par son code d'identification (ID) et la mise en mémoire dans le registre (13) du microsystème (2) d'un code d'adressage réduit (C) fourni par le circuit de contrôle (3), chaque phase ultérieure d'adressage des microsystèmes (2) comportant :

10

- l'émission, par le circuit de contrôle (3), d'un signal de remise à zéro (RAZ),
- l'émission, par le circuit de contrôle (3), de signaux successifs d'incrémentations (S1, S2, S3),

15

chaque microsystème (2), contrôlant la remise à zéro de son compteur (14) lors de la réception d'un signal de remise à zéro (RAZ) et l'incrémentations du contenu (Sc) de son compteur (14) lors de la réception d'un signal d'incrémentations (S1), comparant les contenus (Sc, C) de son compteur (14) et de son registre (13), de manière à déclencher l'exécution d'une commande prédéterminée lorsque ces contenus (Sc, C) sont identiques.

20

9. Procédé d'adressage selon la revendication 8, caractérisé en ce que le code d'adressage réduit (C) d'un microsystème (2) est fonction de sa position dans la matrice (1).

25

10. Procédé d'adressage selon l'une des revendications 8 et 9, caractérisé en ce que les codes d'adressage réduits (C) des microsystèmes (2) correspondent à des nombres croissants à partir d'un premier microsystème.

11. Procédé d'adressage selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que les microsystemes (2) sont agencés en lignes et en colonnes, le code d'adressage réduit (C) de chaque microsysteme (2) comportant un numéro de ligne et un numéro de colonne mis en mémoire respectivement dans des registres (13) de ligne et de colonne du microsysteme (2), les contenus (C) des registres (13) de ligne et de colonne étant comparés respectivement aux contenus (Sc) des compteurs (14) de ligne et de colonne du microsysteme.

12. Procédé d'adressage selon la revendication 11, caractérisé en ce que le circuit de contrôle (3) émet successivement des signaux d'incrémentement de ligne (S1) et des signaux d'incrémentement de colonne (S2), les signaux d'incrémentement de ligne (S1) provoquant l'incrémentement du contenu (Sc) des compteurs (14) de ligne et les signaux d'incrémentement de colonne (S2) provoquant l'incrémentement du contenu (Sc) des compteurs (14) de colonne et la remise à zéro des compteurs (14) de ligne de tous les microsystemes (2).

13. Procédé d'adressage selon la revendication 12, caractérisé en ce que les microsystemes (2) sont agencés en lignes, en colonnes et selon la hauteur, le code d'adressage réduit (C) comportant un numéro additionnel associé à la hauteur, mis en mémoire dans un registre (13) additionnel associé à la hauteur, chaque microsysteme (2) comportant un compteur (14) additionnel associé à la hauteur, le contenu (C) du registre (13) associé à la hauteur étant comparé au contenu (Sc) du compteur (14) associé à la hauteur.

14. Procédé d'adressage selon la revendication 13, caractérisé en ce que le circuit de contrôle (3) émet des signaux d'incrémentement de hauteur (S3) provoquant l'incrémentement des compteurs (14) additionnels associés à la

hauteur et la remise à zéro des compteurs (14) de ligne et de colonne de tous les microsystemes (2).

5 15. Procédé d'adressage selon l'une quelconque des revendications 8 à 14, caractérisé en ce qu'un microsysteme (2) émet un signal d'acquittement après exécution de sa commande.

10 16. Procédé d'adressage selon l'une quelconque des revendications 8 à 15, caractérisé en ce que le circuit de contrôle (3) émet des données représentatives du type de commande à exécuter par les microsystemes (2) en association avec l'émission d'un signal de remise à zéro (RAZ).

15 17. Procédé d'adressage selon l'une quelconque des revendications 8 à 16, caractérisé en ce que le circuit de contrôle (3) émet des données représentatives du type de commande à exécuter par les microsystemes en association avec l'émission d'un signal d'incrémentat

1/3




Figure 1




Figure 2






Figure 5

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1/ 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 0 W / 270601

<b>Vos références pour ce dossier (facultatif)</b>		<b>PA1774FR</b>
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		<b>0308463</b>
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)		
Dispositif comportant une matrice de microsystèmes adressables individuellement par transmission électromagnétique et procédé d'adressage d'un tel dispositif		
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>		
Commissariat à l'Energie Atomique		
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b>		
<b>1</b>	Nom	Vacherand
	Prénoms	François
Adresse	Rue	8, rue de Metz
	Code postal et ville	38800 Pont de Claix
Société d'appartenance (facultatif)		
<b>2</b>	Nom	Crochon
	Prénoms	Elisabeth
Adresse	Rue	4, rue Léo Delibes
	Code postal et ville	38320 Poisat
Société d'appartenance (facultatif)		
<b>3</b>	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		
Gérard Hecké CPI 95-1201		Marie-Andrée Jouvray CPI 01-0410 